Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden und bleibt unser Eigentum. Zuwiderhandlung ist strafbar.
All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted whitout written authority from the proprietor. Violation is punishable.

Gescannte und digital verteilte Zeichnungen benötigen zur Freigabe keine Unterschrift!
Scanned and digitally distributed drawings do not need a signature for the release!

Technische Änderungen vorbehalten!
Technical modifications will be reserved.

ECO-DOMO NF (RAST 5) Federgehäuse in Schneidklemmtechnik - Innenverrastung
ECO-DOMO NF (RAST 5) IDC housings - locking feature inside

Raster: / pitch:	Identifikator: / identification:	Blatt: / page:
5mm	MFVV_9561-004_B_KF	B

Fehlende Maße und Hinweise siehe separate Kundenzeichnung
Missing dimensions and notes see separate customer drawing

STOCKO CONTACT GmbH & Co. KG





vereinfachte Darstellung
einer möglichen Abart
simplified representation
of possible variation



Beispiel Artikelbezeichnung :
example part description :

MFVV 9561-004-W42-CCC-MMM-NN

- MFVV — Alpha-Teil der Artikelbezeichnung / alpha part of the part description
- 9561 — Verpackungscode / packing code
- 004 — Artikel-Nr. / part no.
- W42 — Polzahl / no. of poles
- CCC — Kontaktcode / contact code
- MMM — Abart / variant
- NN — Materialcode / material code

Farbmarkierung / colour marking
Beschriftungscode / labeling code

Artikelbezeichnung part description	Anzahl der Kontakte number of contacts	Bestückung / loading 1	2	3	4	Gehäuserohling siehe Tabelle empty housing see chart MH 8420-004	X = Rastfeder zwischen den Kammern locking latch between chambers MH 8420-0XX C	Codierungsvariante siehe Tabelle coding peg variant see chart MH 8420-004	Bemerkung remark
MFVV 9561-004-W01-CCC-MMM-NN	4	W	W	W	W	80	1 2 3 4 X X	01	
							1 2 3 4		
MFVV 9561-004-W06-CCC-MMM-NN	4	W	W	W	W	80	1 2 3 4 X X	06	
							1 2 3 4		
MFVV 9561-004-W42-CCC-MMM-NN	4	W	W	W	W	81	1 2 3 4 X	42	
MFVV 9561-004-W49-CCC-MMM-NN	4	W	W	W	W	80	1 2 3 4 X X	49	
MFVV 9561-004-W60-CCC-MMM-NN	4	W	W	W	W	80	1 2 3 4 X X	60	
MFVV 9561-004-W66-CCC-MMM-NN	4	W	W	W	W	80	1 2 3 4 X X	66	
MFVV 9561-004-W78-CCC-MMM-NN	4	W	W	W	W	81	1 2 3 4 X	78	
MFVV 9561-004-W79-CCC-MMM-NN	4	W	W	W	W	81	1 2 3 4 X	79	
							1 2 3 4		
							1 2 3 4		
							1 2 3 4		
							1 2 3 4		
							1 2 3 4		

-VV-
Verpackungscode / packing code

VV	Verpackungsart / packaging	Bemerkung / remark
MP	Magazinpaket / magazine parcel	WN 50.260
MG	Magazingroßverpackung / large magazine parcel	WN 50.260

-W-
Kontaktcode / contact code

W	Stromstärke amperage	Kabel-Querschnitt cable section	Kontakt Artikel-Nr. contact part no.
8	16A	0,35 bis 1,5 mm²	RF 8122.030

-MM-
Beschriftungscode nach Kundenwunsch
labeling code according to the customer

Code-Nr. code no.	siehe WN see WN	Farbe colour
000	----	ohne Beschriftung without labeling
Q**	30.74	Standard standard

-CCC-
Material und Farbcode
material and colour code

Materialinformation siehe Kundenzeichnung
material data see customer drawing

Leergehäuse / housing: MH 9561-...

PA66-GF25

Code-Nr. code no.	Farbe / colour
118	zinkgelb zinc yellow
314	altrosa antique pink
512	lichtblau light blue
518	türkisblau turquoise blue
605	moosgrün moos green
701	silbergrau silver grey
960	natur nature

-NN-
Farbmarkierung siehe
colour marking see
WN 30.83

Code-Nr. code no.	Farbe colour
00	ohne without

Verteiler distributor
Empfänger receiver
SDH
SDW

Index index	Änderung / modification	Datum date	Name name
25	Verstärkungsgeometrie auf Rückseite hinzu.	27.05.24	U0013643
24	Abart -W01- hinzu	10.07.23	U0013643
23	Abart -W06- hinzu	10.08.22	U0001349

	Datum date	Name name	Projektleiter project manager
erstellt prepared	17.11.05	U0013643	D.M.

MFVV 9561-004

Beachten Sie die allgemeinen Sicherheits- und Verarbeitungshinweise für Steckverbinder und Kontakte: http://www.stocko.de/catalog-pdf/sicherheitshinweise.pdf Respect general saffty and processing information for connectors and contacts: http://www.stocko.de/catalog-pdf/safety-information.pdf