

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden und bleibt unser Eigentum. Zuwiderhandlung ist strafbar.
All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor. Violation is punishable.

Gesamte und digital verteilte Zeichnungen benötigen zur Freigabe keine Unterschrift!
Scanned and digitally distributed drawings do not need a signature for the release!

Technische Änderungen vorbehalten!
Technical modifications will be reserved.

Verteiler distributor

Empfänger receiver
SDH
SDW

Von Stocko freigegebene Leiter: wire approved by STOCKO:	0,35 mm² - 0,75 mm²	ECO-TRONIC pro (RAST 2.5) Federgehäuse in Schneidklemmtechnik zum direkten und indirekten Stecken ECO-TRONIC pro (RAST 2.5) IDC housings for direct and indirect connections	Raster: / pitch: 5mm	Identifikator: / identification: MFVV_7260-003_E_KF	Blatt: / page: E
 * = Sonderausführung, Codierung entspricht nicht der Normenvorgabe, mindestens ein Codiernocken muss vorhanden sein! * = Special version, coding does not comply to the standard specification, at least one coding cam must be present!				Fehlende Maße und Hinweise siehe separate Kundenzeichnung Missing dimensions and notes see separate customer drawing	

vereinfachte Darstellung
einer möglichen Abart
simplified representation
of possible variation

Positionierung vor erster Kammer siehe MH 7220-00A
outside code variant before first chamber
see MH 7220-00A

Codiersteg
solid wall

Positionierung nach letzter Kammer siehe MH 7220-00A
outside code variant after last chamber see MH 7220-00A

Codierung
keying

Beispiel Artikelbezeichnung :
example part description :

MFVV 7260-003-W57-CCC-OMM-NN

Farbmarkierung / colour marking "D"
Farbmarkierung / colour marking "C"
Material und Farbcode
material and colour code
Abart / variant
Kontaktcode / contact code
Polzahl / no. of poles
Artikel-Nr. / part no.
Verpackungscode / packing code
Alpha-Teil der Artiklbezeichnung
alpha part of the part description

Artikelbezeichnung part description	Anzahl der Kontakte number of contacts	Bestückung / loading						Gehäuseerohling siehe Tabelle empty housing see chart MH 7220-003	Positionierung nach letzter Kammer outside code variant after last chamber MH 7220-0XX A / MH 7220-00A	▲ = Codiersteg zwischen den Kammern solid wall between chambers MH 7220-0XX A Bemerkung / remark	Positionierung vor erster Kammer outside code variant before first chamber MH 7220-0XX A / MH 7220-00A	Codierungsvariante siehe Tabelle coding peg variant see chart MH 7220-003
MFVV 7260-003-W57-CCC-OMM-NN	2						3 2 1 W W	00	A	3 2 1 teilbestückt / selectively loaded	A	02
MFVV 7260-003-W58-CCC-OMM-NN	2						W W	00	A	3 2 1 teilbestückt / selectively loaded	A	23
MFVV 7260-003-W59-CCC-OMM-NN	2						W W	00	A	3 2 1 teilbestückt / selectively loaded	A	17
MFVV 7260-003-W60-CCC-OMM-NN	2						W W	00	A	3 2 1 teilbestückt / selectively loaded	A	13
MFVV 7260-003-W61-CCC-OMM-NN	2						W W	00	A	3 2 1 teilbestückt / selectively loaded	A	02
MFVV 7260-003-W62-CCC-OMM-NN	3						W W W	00	A	3 2 1	A	33
MFVV 7260-003-W63-CCC-OMM-NN	3						W W W	00	A	3 2 1	A	21
MFVV 7260-003-W64-CCC-OMM-NN	3						W W W	00	A	3 2 1	A	27
MFVV 7260-003-W65-CCC-OMM-NN	3						W W W	00	A	3 2 1	A	34
MFVV 7260-003-W66-CCC-OMM-NN	3						W W W	ZR	F	3 2 1	F	00 Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
MFVV 7260-003-W67-CCC-OMM-NN	3						W W W	00	A	3 2 1	A	06
MFVV 7260-003-W68-CCC-OMM-NN *	3						W W W	00	A	3 2 1	A	20
MFVV 7260-003-W69-CCC-OMM-NN	3						W W W	ZT	F	3 2 1 ▲	E	00 Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
MFVV 7260-003-W70-CCC-OMM-NN	3						W W W	00	A	3 2 1	A	32

-VV-				
Verpackungscode / packing code				
VV	Verpackungsart / packaging		Bemerkung / remark	
MP	Magazinpaket / magazine parcel		WN 50.230	
MG	Magazingroßverpackung / large magazine parcel		WN 50.230	
-W-				
Kontaktcode / contact code				
W	Kontakt Artikel-Nr contact part no.	Material material	Veredelung plating	Farbkennzeichnung Kontaktcode contact code colour identification (nach / acc. to WN 30.62 / WN 30.83) Bereich / area "A"
0	RF 8179	CuSn	Sn	
2	RF 8179.010	Cu-Legierung Cu-alloy	Sn	AC (grün / green)
-CCC-			-MM-	
Material und Farbcode material and colour code			Farbmarkierung / colour marking Bereich / area "C"	
Materialinformation siehe Kundenzeichnung material data see customer drawing			Code-Nr. für Farbmarkierung siehe WN 30.83 code no. for colour marking see WN 30.83	
Leergehäuse / housing MHL 7260-...-G			00	ohne Farbmarkierung without colour marking
PA66-GF25			-NN-	
Code-Nr. code no.		Farbe colour		
960		natur nature		
Ergänzung am Ende der Artikelbezeichnung: appendix at the end of the part description: -G			Farbmarkierung / colour marking Bereich / area "D"	
			Code-Nr. für Farbmarkierung siehe WN 30.83 code no. for colour marking see WN 30.83	
			00	ohne Farbmarkierung without colour marking
19	Abart -W64- wieder gültig			02.09.22 U0013643
18	Abart -W64- ungültig (ist gleich mit -W50-)			11.08.22 U0001349
17	Bei Abart -W68- Hinweis hinzu			31.05.22 U0013643
Index index	Änderung / modification			Datum date
	Datum date	Name name	Projektleiter project manager	Name name
erstellt prepared	21.05.13	U0001349	D.M.	
MFVV 7260-003				