

Verteiler distributo

Empfänger receiver
SDH
SDW

Blatt: / page:
B

vereinfachte Darstellung
einer möglichen Abart
simplified representation
of possible variation

Positionierung vor erster Kammer (1,45mm)
outside code variant
before first chamber (1.45mm)

Codiersteg
solid wall

Z

4 3 2 1

X

Codierung
keying

Positionierung nach letzter Kammer (0,55mm)
outside code variant after last chamber (0.55mm)

Beispiel Artikelbezeichnung : see s
example part description :
MFVV 7234-015-W60-CCC-OMM-NN

Fehlende Maße und Hinweise
siehe separate Kundenzeichnung
Missing dimensions and notes
see separate customer drawing



Farbmarkierung / colour marking	"D"
Farbmarkierung / colour marking	"C"
Material und Farbcode	
material and colour code	
Abart / variant	
Kontaktcode / contact code	
Polzahl / no. of poles	
Artikel-Nr. / part no.	
Verpackungscode / packing code	
Alpha-Teil der Artikelbezeichnung	
alpha part of the part description	

Artikelbezeichnung part description	Anzahl der Kontakte number of contacts	Bestückung / loading																	Gehäuserohling siehe Tabelle empty housing see chart MH 7210-015	Positionierung nach letzter Kammer outside code variant after last chamber MH 7210-OXX A	▲ = Codiersteg zwischen den Kammern solid wall between chambers MH 7210-OXX A Bemerkung / remark	Positionierung vor erster Kammer outside code variant before first chamber MH 7210-OXX A	Codierungsvariante siehe Tabelle keying variant see chart MH 7210-015		
						15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3						2	1
MFVV 7234-015-W60-CCC-OMM-NN	15					W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	ZA		15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ▲		00	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
MFVV 7234-015-W61-CCC-OMM-NN	15					W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	ZB		15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ▲		00	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
MFVV 7234-015-W62-CCC-OMM-NN	15					W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	ZD	X	15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1	X	00	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
MFVV 7234-015-W63-CCC-OMM-NN	15					W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	ZC	Z	15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ▲	Z	00	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
MFVV 7234-015-W64-CCC-OMM-NN	15					W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	ZE	Z	15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1	Z	00	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
MFVV 7234-015-W65-CCC-OMM-NN	12					W		W	W	W	W		W	W		W	W	W	W	ZF		15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ▲ ▲ ▲ teilbestückt / selectively loaded		00	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
MFVV 7234-015-W66-CCC-OMM-NN	15					W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	ZG	X	15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ▲	X	00	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
MFVV 7234-015-W67-CCC-OMM-NN	15					W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	ZH	X	15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ▲	X	00	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
MFVV 7234-015-W68-CCC-OMM-NN	14					W	W	W	W	W	W	W	W	W	W		W	W		ZD	X	15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 teilbestückt / selectively loaded	X	00	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
MFVV 7234-015-W69-CCC-OMM-NN	12					W	W	W	W	W	W	W	W	W		W				ZD	X	15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 teilbestückt / selectively loaded	X	00	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
MFVV 7234-015-W70-CCC-OMM-NN	8					W		W		W		W		W		W				ZB		15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ▲ teilbestückt / selectively loaded		00	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
																						15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1			
																						15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1			
																						15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1			

-VV-				
Verpackungscode / packing code				
VV	Verpackungsart / packaging			Bemerkung / remark
MP	Magazinpaket / magazine parcel			WN 50.225
MG	Magazingroßverpackung / large magazine parcel			WN 50.225
-W-				
Kontaktcode / contact code				
W	Kontakt Artikel-Nr. contact part no.	Material material	Veredelung plating	Farbkennzeichnung Kontaktcode contact code colour identification (nach / acc. to WN 30.62 / WN 30.83) Bereich / area "A"
0	RF 8109	CuSn	Sn	
Z	RF 8109.500			
1	RF 8109.010	CuSn	Au 0,8	
X	RF 8109.510			
3	RF 8109.030	Cu-Legierung Cu-alloy	Au 0,8	AC (grün / green)
V	RF 8109.530			
T	RF 8109.550	CuSn	Ag 2	AI (orange / orange)
----- Kundenspezifisch, nicht für Neueinrichtungen freigegeben! Customer-specific, not released for new installations! -----				
4	RF 8109.040	CuSn	Au 0,2	AR (dunkelbraun / dark brown)
-CCC-				
Material und Farbcode material and colour code				
Materialinformation siehe Kundenzeichnung material data see customer drawing				
Leergehäuse / housing MHL 7234-...-6				
PA66-GF25				
Code-Nr. code no.		Farbe / colour		
361		Rot / red		
605		Moosgrün / moos green		
905		Schwarz / black		
960		Natur / nature		
Ergänzung am Ende der Artikelbezeichnung: appendix at the end of the part description: -G				
-MM-				
Farbmarkierung / colour marking Bereich / area "C"				
Code-Nr. für Farbmarkierung siehe WN 30.83 code no. for colour marking see WN 30.83				
00		ohne Farbmarkierung without colour marking		
-NN-				
Farbmarkierung / colour marking Bereich / area "D"				
Code-Nr. für Farbmarkierung siehe WN 30.83 code no. for colour marking see WN 30.83				
00		ohne Farbmarkierung without colour marking		

23	bei Kontaktcode 4 Veredelung korrigiert (Au war Ag)			05.09.23	U0001349
22	Abart -W70- hinzu			30.08.19	U0013643
21	Kontaktcode "T", "Z", "X" und "V" hinzu			25.07.19	U0013643
index index	Änderung / modification			Datum date	Name name
erstellt prepared	Datum date	Name name	Projektleiter project manager		
15.03.05	U0001349		D.M.	MFVV 7234-015	

Achten Sie die allgemeinen Sicherheits- und Verarbeitungshinweise für Steckverbinder und Kontakte: <http://www.sincro.de/catalog-pdf/sicherheitshinweise.pdf> Respect general safety and processing information for connectors and contacts: <http://www.sincro.de/catalog-pdf/safety-information.pdf>